

# DeLaval fjärrstyrda batteri-/ nättaggregat inkl fjärrkontroll **E30BMRC** och **E75BMRC**

8:09



**Art nr** 2150041623  
**Benämning** Batteri-/nättaggregat  
**E30BMRC** inkl fjärrkontroll

2150041624 Batteri-/nättaggregat  
**E75BMRC** inkl fjärrkontroll

**Art nr** 2150041992  
**Benämning** Separat fjärrkontroll till aggregaten

Batteri-/nättaggregat som kan styras med fjärrkontroll upp till 10 km (vid gynnsamma förhållanden).

Sätt på och stäng av aggregatet eller se aggregatets status samt ändra inställningar på avstånd med hjälp av fjärrkontrollen.

Varje fjärrkontroll kan styra 6 aggregat och varje aggregat kan ha upp till 3 fjärrkontroller.

E30BMRC passar till korta till medellånga stängsel.  
E75BMRC passar till medellånga och långa stängsel.

## Fördelar

- Indikerar utgående spänning på stängslet via LED-display.
- Larmsignal vid problem med spänning.
- Kan kombineras med solcellspanel.
- Nätadapter och kabel för batteridrift ingår.
- 3-års garanti inkl åskskada.

**Passar utmärkt att kombinera med solcellspanel.  
Se sidan 8:32**

TEKNISKA DATA	E30BMRC	E75BMRC
Laddningsenergi (Joule)	3,0 J	7,5 J
Max utgående energi (Joule)	2,0 J	5,0 J
Max utgående spänning	12 000 V	11 000 V
Max utgående spänning vid 500 ohm	6 000 V	6 600 V
Energiförbrukning	230 V / 5 W	230 V / 9 W
	12 V	12 V
	40-160 mA	100-440 mA
<b>Max stängsellängd</b>		
Teoretisk	60 km	140 km
Ingen undervegetation	15 km	40 km
Lite undervegetation	3 km	10 km
Mycket undervegetation	1,5 km	4 km
På-/Av-knapp	Ja	Ja
Rek. antal jordspett	2 x 1	3 x 1
Inkl jordspett	Nej	Nej
Inkl anslutningskablar	Ja	Ja